

Unifi

ControllerLink: <https://192.168.0.10:8445>

- [Geräte gehen verloren](#)

Geräte gehen verloren

Per SSH auf die Geräte schalten,

User: admin

mit diesem Befehl kann die aktuell verwendete inform-url ausgelesen werden:

```
info
```

mit diesem Befehl kann die Inform-Url händisch gesetzt werden

```
set-inform http://192.168.0.10:8086/inform
```

Lösung:

Der Unifi-Controller kommt mit unterschiedlich gemappten Ports zwischen Host und Container nicht zurecht. Wird bspw. Port 8080 auf Host 8068 gemappt übergibt der Controller den Port 8080 an die Geräte, über die sie den Controller von außen aber nicht erreichen können.

Deshalb müssen Container und Host Port identisch sein, soll ein anderer Port als 8080 verwendet werden, muss unter appdata/unifi-controller die system.properties angepasst werden:

```
## system.properties
#
# each unifi instance requires a set of ports:
#
## device inform
unifi.http.port=8068
```